

先导式四通阀。接口1/8"~1/4"。MAC独有的四通先导提供了强大的换向力，且换向阻力极小。联接方式：管式联接、板式联接。有本质防爆阀。

注：关于四通先导优点详见第5页和第17页。

阀体选型

电线圈选型

选型：4 X X A - X X X - DM - D X X X - X X X

1	功能
0	仅有底座
1	单电控单压
2	双电控单压
3	单电控双压
4	双电控双压
5	三位，中封
6	三位，中泄
7	三位，中压

2	阀体
0	仅有底座
1	管接五通
3	板接
4	管接五通带记忆
6	板接，带记忆

3	接口形式
0	板接阀体
A	1/8"NPT
B	1/4"NPT
C	1/8"BSPP
D	1/4"BSPP
E	1/8"BSPT
F	1/4"BSPT

4	底座
0	管接或板接
A	标准底座
B	底座，带流量控制

5	先导
A	内先导
B	外先导管接
D	共用外先导仅限板接阀

6	线圈电压
JA	120/60, 110/50
JB	240/60, 220/50
DA	24VDC (5.4W)
DB	12VDC (5.4W)
FE	12VDC (2.4W)
FF	24VDC (2.4W)
DF	24VDC (12.7W)*
DE	12VDC (12.7W)*

*大功率线圈需加后缀MOD CLSF



7	引线长度
A	18"
B	24"
C	36"
D	48"
E	72"
F	96"
J	外接插座

8	手动装置
1	无锁定
2	带锁定
3	无锁定延伸
4	带锁定延伸

9	接电方式
BA	直接出线
JD	长方插座 (有灯)
KD	迷你插座 (有灯)
JB	长方插座
KA	迷你插座
CM	金属导管 1/2NPS



选型举例

需订：单电控五通管接电磁阀，接口螺纹：1/4"BSPP，电压/功率：24VDC/5.4W，直接出线式。

正确型号：411A-DOA-DM-DDAA-1BA

需订：三位五通中封管接电磁阀，接口螺纹：1/4"BSPP，电压：AC220V，直接出线式。

正确型号：451A-DOA-DM-DJBA-1BA

